


XVR5432L-X

32 Kanal Penta-brid 1080P 1,5U Dijital Video Kaydedici

Genel Özellikler



- H.265 + / H.265 dual-stream video sıkıştırma
- HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP video girişlerini destekler
- Maksimum 32 kanal IP kamera girişi, her kanal 8 MP'ye kadar; Maksimum 128Mbps gelen bant genişliği
- İlk 16 kanal Tripwire & Intrusion desteği; İlk 2 kanal desteği Destekli Nesne & Eksik
- Spot çıkışı için HDMI2'yi destekler



Teknik Özellikler

Dahua XVR5432L-X Teknik Özellikleri	
Sistem	
Ana İşlemci	Gömülü İşlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
Video ve Ses	
Analog Kamera Girişi	32 Kanal, BNC
HDCVI Kamera	5MP, 4MP, 1080P @ 25 / 30fps, 720P @ 50 / 60fps, 720P @ 25 / 30fps
AHD Kamera	5MP, 4 MP, 1080P @ 25/30, 720P @ 25 / 30fps
TVI Kamera	5MP, 4 MP, 1080P @ 25/30 , 720P @ 25 / 30fps
CVBS Kamera	PAL / NTSC
IP Kamera Girişi	32 Kanal, her kanal 8 MP'ye kadar
Ses Girişi / Çıkışı	4/1, BNC
İki Yönlü Konuşma	1 Mikrofon Girişi, 1 Mikrofon Çıkışı, BNC
Kayıt	
Sıkıştırma	H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264
Çözünürlük	5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF

XVR5432L-X

32 Kanal Penta-brid 1080P 1,5U Dijital Video Kaydedici

Kayıt Oranı	Ana akım: 1. ve 2. kanal 5M-N 1 ~ 10fps , diğerleri 4M-N / 1080P (1 ~ 15fps); 1080N / 720P / 960H / D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) Alt steram: D1 / CIF (1 ~ 15 fps)
Bit Hızı	Kanal Başına 32Kbps ~ 6144Kbps
Kayıt Modu	Manuel, Program (Genel, Sürekli), MD (Video algılama: Hareket Algılama, Video Kaybı, Kurcalama), Alarm, Durdurma
Kayıt Aralığı	1 ~ 60 dk (varsayılan: 60 dk.), Ön kayıt: 1 ~ 30 sn, Kayıt sonrası: 10 ~ 300 sn
Ses Sıkıştırma	AAC (sadece 1. kanal için), G.711A, G.711U, PCM
Ses Örnek Oranı	Kanal başına 8KHz, 16 bit
Ses Bit Hızı	Kanal Başına 64 Kbps
Ekran	
Arayüz	2 HDMI, 1 VGA, 1 TV
Çözünürlük	HDMI 1: 3840 × 2160, 2560 × 1440 , 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 HDMI 2 / VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 7201920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720
Bölünmüş Ekran	1/4/8/9/16/25/36
OSD	Kamera başlığı, zaman, video kaybı, kamera kilidi, hareket algılama, kayıt
Network	
Arayüz	1 RJ-45 Port (1000M)
Network Fonksiyonu	HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4 / IPv6, Wi-Fi, 3G / 4G, SNMP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Sunucusu, P2P, IP Arama (Dahua IP kamera, DVR, NVS, vb. Destekler)
Maks. Kullanıcı Erişimi	128 kullanıcı
Akıllı Telefon Desteği	iPhone, iPad, Android
ONVIF	ONVIF 16.12, CGI Uyumlu
Video Algılama ve Alarm	
Tetikleyen Olaylar	Kayıt, PTZ, Tur, Video Basma, E-posta, FTP, Enstantane, Zil ve Ekran İpuçları
Video Algılama	Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), Görüntü Kaybı, Kurcalama ve Teşhis
Alarm Girişi	16
Alarm Çıkışı	6
Playback ve Yedekleme	

XVR5432L-X

32 Kanal Penta-brid 1080P 1,5U Dijital Video Kaydedici

Playback	1/4/9/16
Arama Modu	Saat / Tarih, Alarm, MD ve Tam Arama (saniyeden doğru)
Playback Fonksiyonu	Oynat, Duraklat, Durdur, Geri Sar, Hızlı Oynat, Yavaş Oynat, Sonraki Dosya, Önceki Dosya, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrarla, Karıştır, Yedekleme Seçimi, Dijital Zoom
Yedekleme Modu	USB Aygıtı / Network
Depolama	
Dahili HDD	10 SAT'a kadar 4 SATA Portu
eSATA	-
Yardımcı Arayüz	
USB	1 USB 2.0, 2 USB 3.0
RS232	PC İletişimi ve Keyboard için, 1 port
RS485	PTZ Kontrolü için 1 Port
RS422	PTZ Kontrolü için 1 Port
Güç	
Güç Kaynağı	AC100V-240V, 50 / 60Hz
Güç Tüketimi (HDD Olmadan)	<35W
Kasa	
Boyutlar	1.5U, 440mm × 417mm × 76mm
Net Ağırlık (HDD Olmadan)	5 kg
Kurulum	Masaüstü kurulumu / Raf monteli
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ + 131 ° F),% 10 ~% 90 RH
Dayanıklılık Koşulları	-20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F),% 0 ~ 90 RH
Diğer Markalarla Uyumluluk	
Diğer Markalarla Uyumluluk	Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek ve daha fazlası
Sertifikalar	

XVR5432L-X

32 Kanal Penta-brid 1080P 1,5U Dijital Video Kaydedici

Sertifikalar	FCC: Bölüm 15 Subpart B CE: CE-LVD: EN 60950-1 / IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 UL: UL 60950-1
--------------	---

